

31 Гибкая технология

31.1 SFC 63 (AB_CALL)

Описание

SFC 63 (AB_CALL) вызывает блок скомпонованного кода.

Блоки скомпонованного кода – это логические блоки, которые были написаны на языке программирования С или на Ассемблере, а затем скомпилированы.

Применение

Вы можете использовать блоки скомпонованного кода только для CPU 614.

Дополнительная информация

Значение отдельных параметров SFC 63 подробно объясняется в документации для CPU 614. Имеется отдельное руководство по программированию блоков скомпонованного кода.

Параметры

Параметр	Описание	Тип данных	Область памяти	Характеристика
AB_NUMBER	INPUT	WORD	I, Q, M, D, L, константа	Биты для вызываемых блоков скомпонованного кода
CALL_REASON	INPUT	WORD	I, Q, M, D, L, константа	Организационный блок, в котором вызывался SFC, или проверка указателя DB (параметр DB_NUMBER), или активация отладчика
DB_NUMBER	INPUT	WORD	I, Q, M, D, L, константа	Номер указателя DB
RET_VAL	OUTPUT	WORD	I, Q, M, D, L	Возвращаемое значение SFC

